



Green Lion

ساعة الذكية Communicate Ultra

SKU: GNCOMSWASL

Model No: GL-SWA56

١	مقدمة
٢	ملاحظة
٣	الإشعارات - الإعدادات
٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٣	الاتصال
٤	ترقية البرنامج الثابت
٤	تعليمات الشحن
٤	الميزات الرئيسية
٦	المواصفات
٦	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

شكراً لاختياركم منتجنا!

للحصول على فهم شامل لهذا الجهاز واستخدامه بفعالية، يرجى قراءة هذا الدليل أو أن للتعرف على جميع الميزات وطريقة التشغيل البسيطة.

يرجى ملاحظة أن الوظائف الموضحة في دليل المستخدم قد تختلف قليلاً عن المنتج الفعلي. يجب اعتبار المنتج النهائي هو المعيار.

سيتم تصبح أي أخطاء مطبعية أو اختلافات في هذا الدليل فوراً من خلال التحديثات لتوافق مع أحدث المنتجات. في حال إجراء تحديثات، قد يخضع هذا الدليل للتغيير دون إشعار مسبق. تحفظ شركتنا بالحق في التفسير النهائي.

تتضمن العبوة:

علبة هدايا × 1

دليل المستخدم × 1

وحدة الجهاز × 1

شاحن × 1

ملاحظة

هذا المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. احتياطات السلامة لاستخدام البطارية: لا تفكها، أو تضررها، أو تضغط عليها، أو تضعها في النار؛ في حال تورم البطارية بشدة، توقف عن استخدامها فوراً؛ لا تعرضاها للدرجات حرارة عالية، وتجنب استخدامها إذا كانت مغمورة في الماء.

لا تستخدم المنتج عند تعرضه للاستحمام الساخن، أو الحمامات، أو حمامات الساونا، فقد تدخل الأبخرة إلى الجهاز وتتسبب في تلف المكونات الداخلية والظرفية. هذه المشاكل غير متشهدة بالضمان.

هذا المنتج ليس جهازاً طبياً. البيانات والاقتراحات الصحية المقدمة هي للإشارة فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للتخيص أو العلاج.

في التطبيق، انتقل إلى الجهاز ← الإشعارات، وحدد التطبيقات المناسبة، ثم قم بتشغيل المفتاح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


تنزامن إشعارات الساعة مع مركز إشعارات الهاتف، مثل المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة وواتساب ووي تشنات، إلخ. إذا لم يستقبل الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فلن تستقبلها الساعة أيضًا. تأكد من ضبط الهاتف للسماع بالإشعارات من التطبيقات المقابلة عن طريق تفعيل إذن الإشعارات في إعدادات الهاتف.

إذا كنت لا تزال لا تستقبل الإشعارات بعد الخطوة (١)، فأعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع، وانتقل إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك، وتحقق مما إذا كان الجهاز المتصل مدرجًا باسم "GL-SWA٥٦". إذا لم يكن كذلك، فيرجي إلغاء اقتران الجهاز، وإيقاف تشغيل البلوتوث في الهاتف، ثم تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

الاتصال

تنزامن إشعارات الساعة مع مركز إشعارات الهاتف، مثل المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة وواتساب ووي تشنات، إلخ. إذا لم يستقبل الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فلن تستقبلها الساعة أيضًا. تأكد من ضبط الهاتف للسماع بالإشعارات من التطبيقات المقابلة عن طريق تفعيل إذن الإشعارات في إعدادات الهاتف.

إذا كنت لا تزال لا تستقبل الإشعارات بعد الخطوة (١)، فأعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع، وانتقل إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك، وتحقق مما إذا كان الجهاز المتصل مدرجًا باسم "GL-SWA٥٦". إذا لم يكن كذلك، فيرجي إلغاء اقتران الجهاز، وإيقاف تشغيل البلوتوث في الهاتف، ثم تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.



عند الاتصال عبر البلوتوث، افتح التطبيق وانقر على "Device" ← "FirmwareVersion". سينعلمك التطبيق بوجود إصدار جديد متاح للتحديث. أثناء التحديث، سيظهر شريط تقدم، انتظر حتى يكتمل. ستعاد تشغيل الساعة وتتصل بتطبيق الهاتف. لاتشغل الساعة أثناء عملية التحديث. يستغرق التحديث من ٣ إلى ٥ دقائق.

تعليمات الشحن

يستخدم هذا المنتج شاحنًا لاسلكيًّا يدعم شواحن الهواتف المحمولة بجهد ٥ فولت ومنفذ USB للحاسوب. ماعليك سوى وضع الساعة على قرص الشحن، وستبدأ الشحن تلقائيًّا. يستغرق الشحن الكامل حوالي ٣ ساعات.

الميزات الرئيسية

صوت ساعة Phone Connect: ادخل إلى شريط الحالة في واجهة وضع الاستعداد، وانقر على أيقونة البلوتوث لإيقافها، ثم انقر عليها مرة أخرى لتشغيلها.

دليل الهاتف: بعد الاتصال بتطبيق الهاتف، يمكنك إضافة ما يصل إلى ٥ جهه اتصال مستخدمة بشكل متكرر إلى دليل هاتف الساعة.

اللغة/الوقت/التاريخ: مزامنة اللغة والتاريخ والوقت بين الهاتف المحمول وال الساعة الذكية بعد الاتصال.

واجهات الساعة في وضع الاستعداد: توفر عدة واجهات للساعة للاختيار من بينها. للتبديل بينها، اضغط مطولاً على الشاشة الرئيسية لمدة ٣ ثوانٍ. يمكنك أيضًا تنزيل واجهات ساعة جديدة من التطبيق وتخصيص صورك كخلفيات لواجهات الساعة.

مراقب النوم: سيتم تنشيط مراقبة النوم تلقائيًّا من الساعة ... إلى ٨ صباحاً في اليوم التالي. يمكنك التتحقق من تفاصيل جودة النوم في التطبيق. الإشعارات: مزامنة وعرض إشعارات التطبيقات مثل WhatsApp و Facebook والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك، بين الهاتف المحمول وال الساعة الذكية.

يمكن عرض ما يصل إلى 8 إشعارات على الساعة.

يرجى ضبط الإعدادات في تطبيق MActivePro والسماح بعرض الإشعارات (أذونات التطبيق). يمكن للساعة أيضًا رفض المكالمات الواردة. وظيفة ساعة الإيقاف: اضغط على زر البدء والإيقاف المؤقت، ثم اضغط على إيقاف لإيقاف المؤقت.

معلومات النشاط: تتبع بيانات التمرين والصحة، بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السعرات الحرارية. سيتم حفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (...: ٢٤ صباحًا) كل يوم وإعادة تعيينها إلى اليوم التالي. يمكنك أيضًا عرض البيانات السابقة في قسم السجل.

التمرين: حدد وضع رياضي للتسجيل تمرينك. لبدء النشاط، مرر لليمين لإيقاف التمرين مؤقتًا، ثم انقر لإنهائه. يسجل الجهاز المدة والسعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب، وما إلى ذلك.

وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب: عند تفعيل هذه الوظيفة، يقوم الجهاز بمسح الشعيرات الدموية السطحية للجلد باستخدام ثنتياب بصريه خضراء لقياس معدل ضربات القلب. يرجى الانتظار حوالي ثانيةين لبيان الجهاز القياس والتسجيل. لإيقاف القياس، انتقل إلى قوائم أخرى. يرجى الرجوع إلى الموارد الإلكترونية للحصول على معلومات حول متوسط معدل ضربات القلب لفئتك العمرية وجنسك، أو استشارة طبيبك.

ملاحظة:

الجهاز ليس جهازًا طبياً. أي قيم معروضة هي للإشارة فقط. الناج العلوي: مرر لتكبير/ تصغير القائمة الذكية، أو لتبديل واجهات الساعة. انقر للدخول إلى القائمة الرئيسية، وانقر نقرًا مزدوجًا للتبديل نمط القائمة. الزر السفلي: اضغط مطولاً للتشغيل/الإيقاف، ثم اضغط لفترة وجيزة للدخول إلى إدارة الخلفية. يمكن للزر تخصيص الوظائف، وفي حالة تعطل الجهاز، اضغط مطولاً لمدة ٥ ثانية لإعادة ضبطه.

التحكم عن بعد (الموسيقى): يتيح لك تفعيل الموسيقى والتحكم بها على هاتفك عبر الساعة الذكية (يجب تثبيت تطبيق تشغيل الموسيقى على الهاتف). إعادة الضبط: انقر لإعادة ضبط جميع البيانات (وضع المصنع).

وظيفة التنبيه: يمكنك ضبط عدة أوقات تنبيه عبر تطبيق Green Lion على الهاتف. تذكير بالشرب عند الجلوس لفترات طويلة: اضبط وقتاً لممارسة الرياضة وألّا تذكيراً بالشرب عبر التطبيق.

وظيفة البحث عن الهاتف: عند اتصال الجهاز والهاتف، يمكنك أن تساعده وظيفة البحث عن الهاتف في تحديد موقع هاتفك. انقر على "Find Phone" وحدد موقع هاتفك عبر نغمة الرنين/الصوت الصادر من هاتفك. **إيقاظ المغصّم:** يمكنك "wake up" الساعة بحركة المغصّم. يرجى ضبط هذه الوظيفة مع التطبيق. يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.



GL-SWA56	رقم الموديل
سبائك مطلية بالتفريغ	مادة العلبة
سيليكون وجلد	مادة الحزام
بطارية ٢٨٠ مللي أمبير/ساعة	البطارية
شاشة AMOLED مقاس ٨٥,١ بوصة	الشاشة
بلوتوث ٤,٠ + EDR	إصدار البلوتوث
ذاكرة تخزين ٦٨٤ كيلوبايت + ٥٦ ميجابايت	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة القراءة فقط (ROM)
ذاكرة فلاش ٤ جيجابايت	سعة التخزين
شحن لاسلكي	نوع الشحن
ساعتان ونصف	مدة الشحن
من ٣ إلى ٥ أيام	مدة العمل
معيار IP68	مقاوم للاء
٤٥ غراماً	وزن المنتج
١٣٣,٨ × ٣٧,٨ × ١,٠ مم	أبعاد المنتج

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلigrام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)