



Green Lion

**مصباح BEAM أمامي
قابل لإعادة الشحن**

SKU: GNBMLMPBK

Model No: GL-FL10

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	دليل الإعداد
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

مصباح الرأس القابل لإعادة الشحن Green Lion Beam Light هو حل إضاءة متعدد الاستخدامات وعالي الأداء، مصمم للاستخدام في الأماكن الخارجية وفي أماكن العمل. يوفر ٤,٥ ساعات من الاستخدام المتواصل مع سطوع ٣٥٠ لومن ومسافة شعاع تصل إلى ٢٠ متر. يتميز المصباح بزوايا قابلة للتعديل ووضع إضاءة مزدوجين لضمان رؤية مثالية، بينما يتيح لك تعديل الشعاع التلسكوبي التبديل بين تغطية واسعة أو شعاع مركّز بعيد المدى. مصنوع من رأس مصباح من الألومنيوم وحزام رأس قابل للتعديل، مما يضمن المتانة والراحة. كما يدعم المصباح الأمامي الشحن من النوع C لمزيد من الراحة.

المواصفات

رقم الموديل	GL-FLI.
سعة البطارية	١٨٠٠ مللي أمبير/ساعة
المدخلات	٥ فولت/١ أمبير
الطاقة	١٠ واط
مدة التشغيل	٣,٥ ساعة (وضع عالي)، ٤,٥ ساعة (وضع منخفض)
السطوع	١٨٠ لومن (وضع منخفض)، ٣٥٠ لومن (وضع عالي)
حماية IP	مقاوم للغبار والرذاذ IP٦٤
وزن المنتج	١٤٠ غرام
أبعاد المنتج	٩٠×٥٨×٤٤ مم

مميزات المنتج

١. يتميز المنتج بمظهر عصري، وهو مزود برأس مصباح LED عالي السطوع مع عدسة مدمجة قابلة للدوران لضبط حجم الضوء.
٢. بسعة حوالي ١٨٠٠ ملي أمبير/ساعة.
٣. يأتي المنتج مزودًا بزر ضغط.
٤. يتميز المنتج بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي ومؤشر ضوئي أخضر عند اكتمال الشحن. يضيء المؤشر باللون الأحمر عند شحن المنتج، ويتحول تلقائيًا إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن، مما يُغني عن الحاجة إلى الاهتمام اليدوي بوقت الشحن.
٥. يتميز المنتج بحماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والتيار الزائد، وقصر الدائرة الكهربائية، ويكشف بدقة عن جهد الشحن لضمان سلامة الشحن.

دليل الإعداد

١. للاستخدام الأول، يُرجى شحن المنتج لمدة ساعة واحدة.
٢. عند الشحن، أطفئ الضوء بالضغط على الزر أولاً، ثم أدخل قابس شاحن ه فولت من النوع C في مقبس الإدخال من النوع C الخاص بالمنتج. عندها، سيضيء مؤشر الشحن على المنتج باللون الأحمر. عندما يتحول المؤشر الأحمر إلى اللون الأخضر، فهذا يعني أن المنتج مشحون بالكامل. يستغرق شحن المنتج حوالي ساعتين ونصف.
٣. الاستخدام التقليدي: بعد ارتداء المنتج، اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل. الضغطة الأولى تُشغل وضع الإضاءة القوية، والضغطة الثانية تُشغل وضع الإضاءة الخافتة، والضغطة الثالثة تُشغل وضع الإضاءة الخافتة، والضغطة الرابعة تُطفئ الضوء. أثناء استخدام المنتج، اضغط لفترة طويلة على مفتاح التشغيل لضبط سطوع الضوء تدريجيًا. مدة الضغطة الطويلة حوالي ثلاث ثوانٍ.

٤. أدر لضبط حجم الفتحة: عند استخدام المنتج للإضاءة، يُضبط نصف قطر فتحة ضوء LED المنبعثة وفقاً لطول مقبض دوران رأس المصباح. يكون اتجاه الدوران مع عقارب الساعة وللخارج. كلما كان رأس المصباح أطول، قلّ نصف قطر الفتحة.
٥. وظيفة إيقاف تشغيل إضاءة المنتج: اضغط زرّاً قصيراً لإيقاف تشغيل الضوء.

احتياطات السلامة

١. استخدم شاحنًا كهربائيًا أو منفذ ه فولت من النوع C في جهاز كمبيوتر أو بنك طاقة محمول لشحن هذا المنتج. لا تستخدم شاحنًا بجهد منخفض جدًا أو مرتفع جدًا للشحن.
٢. عند تشغيل المنتج، تجنب تعريضه للعينين مباشرةً أو لفترة طويلة، لتجنب العمى المؤقت أو تلف البصر الدائم.
٣. بعد استخدام المنتج، أدر زر التشغيل لإطفاء الضوء.
٤. إذا كان سطوع الإضاءة خافتًا بشكل واضح أو كان ضوء LED مطفأً أثناء الاستخدام، فهذا يعني أن طاقة البطارية على وشك النفاد. يُرجى التوقف عن استخدام المنتج وشحنه في الوقت المناسب. وإلا، عندما يكون جهد بطارية الليثيوم أقل من ٢,٨ فولت، فإن وظيفة حماية الجهد المنخفض للمنتج ستؤدي إلى دخوله في حالة الحماية وعدم قدرته على العمل. في هذه الحالة، يجب شحنه قبل الاستخدام.
٥. يُحظر تنظيف هذا المنتج بالماء. في حال وجود بقايا بعوض على عدسة التركيز، يُرجى إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل ومسحه بقطعة قماش. لا تشطفه بالماء لتجنب حدوث تماس كهربائي.
٦. يُرجى عدم ضرب المنتج بأشياء صلبة أخرى أو الضغط عليه لتجنب إتلافه.
٧. هذا المصباح الأمامي مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي. يُمنع منعاً باتاً استخدامه كإضاءة أو ارتدائه أثناء الغوص.

٨. يُحظر فك البطارية المدمجة في المنتج، أو صدمها، أو ضغطها، أو إلقيائها في النار. في حال انتفاخها الشديد، لا تستخدمها. لا تضعها في بيئة ذات درجة حرارة عالية.

٩. تحتوي البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن في هذا المنتج على مواد قد تلوث البيئة. قبل التخلص من المنتج، افصل الطاقة، وانزع جميع براغي الغطاء الخلفي باستخدام مفك براغي، ثم انزع الغطاء الخلفي، وافصل أطراف البطارية عن لوحة الدوائر المطبوعة، ثم أخرج البطارية. يجب تسليم البطارية إلى نقطة إعادة تدوير النفايات للتخلص منها.

١٠. عند شحن هذا المنتج، يُرجى استخدام كابل الشحن الأصلي المرفق معه. في حال استخدام كابل شحن سريع أو كابل شحن غير أصلي، فسيكون التيار كبيرًا جدًا وقد يُتلف هذا المنتج.

١١. يُرجى التشغيل بدقة وفقًا لمتطلبات واحتياطات التعليمات، وعدم تفكيك الجهاز طواعيةً. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي عواقب سلبية ناجمة عن التشغيل غير القانوني. تحذير! نظراً للشدة سطوعه، يُرجى تجنب ملامسة العينين مباشرةً. أبق هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال، ولا تستخدمه دون إشراف الكبار. في حال حدوث أي خلل أثناء الاستخدام، يُرجى التوقف عن استخدامه فوراً.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)