

PORODO



Porodo

MegaVolt

محول السفر العالمي

SKU: PDFWCH089SLBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	تعليمات ضبط القابس
٥	دليل استبدال الفيوزات
٥	التوافق
٦	الاحتياطات
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

محول السفر العالمي MegaVolt هو شاحن GaN متعدد الاستخدامات وقوي بقدرة ٢٣٠٠ واط، مصمم لتلبية احتياجات المسافرين الدوليين. بفضل توافقه العالمي، يدعم الشاحن مقابس الاتحاد الأوروبي (النوع C)، والمملكة المتحدة (النوع G)، والولايات المتحدة (النوع A)، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في دول مثل ألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. يتميز بكفاءة عالية بفضل منفذ USB-C بتقنية PD بقدرة ٧٠ واط، و USB-C بتقنية QC بقدرة ٣٠ واط، بالإضافة إلى منفذ USB-A إضافي لشحن أجهزة متعددة بسهولة. كما يتضمن الشاحن ميزات أمان مدمجة، تضمن شحنًا موثوقًا وآمنًا أثناء التنقل. يُعد مثاليًا للمسافرين الذين يحتاجون إلى حل شحن صغير الحجم وفعال، حيث يوفر مرونة فائقة في التكيف مع أنواع مختلفة من المقابس وقدرات شحن سريعة.

المواصفات

المدخلات	٢٤-١٠٠ فولت ~ ١٠٠/٥٠ هرتز، ٢ أمبير كحد أقصى
الطاقة المقدرة	١١٠ واط عند ١١٠ فولت، ٢٣٠ واط عند ٢٣٠ فولت
تصنيف المصهر	١٠ أمبير كحد أقصى (يشمل فيوز احتياطي ١٠ أمبير)
إجمالي المخرجات	٧٥ واط كحد أقصى
USB-C1/C2 مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣.٥ أمبير، ٧٠ واط كحد أقصى
PPS	٢١-٥ فولت/٣ أمبير كحد أقصى
USB-C3 مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣.٥ أمبير، ١٥ فولت/٢ أمبير، ٢٠ فولت/١.٥ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى

PPS	II-ه فولت/٨.٢ أمبير
USB-A مخرج	ه فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٥.٢ أمبير، شحن سريع ٣٠ واط كحد أقصى
المقاييس المدعومة	الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية
رقم الموديل	FWC٠٨٩

مميزات المنتج

- a.** توافق عالمي مع مقاييس الاتحاد الأوروبي (النوع C)، والمملكة المتحدة (النوع G)، والولايات المتحدة (النوع A)، مثالي للاستخدام في جميع أنحاء العالم.
- b.** مزود بمنفذ USB-C بتقنية PD بقدرة ٧٠ واط، و USB-C بتقنية QC بقدرة ٣٠ واط لشحن سريع وفعال.
- c.** منفذ USB-A إضافي لشحن مجموعة متنوعة من الأجهزة.
- d.** خرج طاقة ٢٣٠٠ واط لشحن عالي الأداء.
- e.** ميزات أمان مدمجة للحماية من الشحن الزائد، والسخونة الزائدة، وقصر الدوائر الكهربائية.
- f.** تصميم صغير وخفيف الوزن، مثالي للسفر.
- g.** تقنية GaN (نيتريد الغاليوم) لتحسين الكفاءة وتقليل الحرارة.
- h.** منزلقات سهلة الاستخدام للتبديل بين أنواع المقاييس.
- j.** يدعم أجهزة متعددة في وقت واحد، مما يجعله مثاليًا للمسافرين والمحترفين.

تعليمات ضبط القابس

- لاستخدام المحول، اتبع هذه الخطوات البسيطة لكل نوع من أنواع القابس:
- a.** قابس أمريكي (مسطح ذو زاويتين): اسحب قابس الولايات المتحدة/أستراليا لأسفل تمامًا، مع التأكد من محاذاة شفرات التلامس بشكل متوازي. اضغط على الزر المربع

لتثبيته في مكانه. هذا القابس مناسب للاستخدام في أمريكا وكندا واليابان وتايوان.



أمريكا، كندا، اليابان، تايوان (شقة زاوية مزدوجة)

٢. قابس أستراليا (دبابيس مثنى): حرك قابس الولايات المتحدة/أستراليا للأسفل تمامًا، ثم أدر شفرات التلامس لتشكيل حرف "h". اضغط على الزر المربع لتثبيته في مكانه. هذا التكوين متوافق مع الصين (البر الرئيسي)، أستراليا، ونيوزيلندا.



الصين (البر الرئيسي)، أستراليا، نيوزيلندا (صور مثنى)

٣. قابس المملكة المتحدة (ثلاثة دبابيس): حرك قابس المملكة المتحدة للأسفل تمامًا. اضغط على الزر المربع، ثم أعد قابس المملكة المتحدة إلى مكانه لتثبيته في مكانه. قابس المملكة المتحدة مناسب للاستخدام في المملكة المتحدة، هونغ كونغ، ماليزيا، وسنغافورة.



المملكة المتحدة، هونغ كونغ، ماليزيا، وسنغافورة
(ثلاثة دبابيس بريطانية)

٤. قابس الاتحاد الأوروبي (دبوس دائري عالمي): حرك قابس الاتحاد الأوروبي للأسفل تمامًا كما هو موضح برمز السهم B. اضغط على الزر المربع لتثبيته في مكانه. هذا القابس مناسب للاستخدام في ألمانيا، فرنسا، هولندا، وبلجيكا. يُعد ضبط المقابس أمرًا سهلًا، ويتيح لك استخدام المحول في بلدان مختلفة عن طريق تحريك المقابس وتدويرها حسب الحاجة.



ألمانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا (دبوس عالمي للاتحاد

دليل استبدال الفيوزات

المحول مزود بفيوز ١٠ أمبير للحمل الزائد، ينقطع تلقائيًا في حالة الحمل الزائد. في حال انفجر الفيوز، اتبع الخطوات التالية لاستبداله:

١. انزع الغطاء الصغير للوصول للفيوز البديل.
٢. انزع الفيوز القديم واستبدله بفيوز جديد ١٠ أمبير.
٣. تأكد من استخدام فيوز ١٠ أمبير فقط للاستبدال.



أستراليا، الصين



الولايات المتحدة
الأمريكية



المملكة المتحدة



أوروبا

التوافق

هذا المحول مناسب لمعظم الأجهزة الإلكترونية، حيث يدعم ما يصل إلى ٢٣٠٠ واط عند ٢٣٠ فولت و١١٠ واط عند ١١٠ فولت. ويمكن استخدامه مع مجموعة واسعة من الأجهزة، مثل الكاميرات، وأجهزة iPad، وأجهزة iPhone، وأجهزة MacBook، والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، وبنوك الطاقة، وسماعات الرأس، وأجهزة الألعاب، وماكينات الحلاقة، وأجهزة GPS، وغيرها.

يرجى التأكد من مراجعة ورقة بيانات السلامة أو لوحة البيانات الخاصة بالجهاز الذي تنوي استخدامه قبل توصيله بالمحول.



١. لا يُحوّل قابس المحول هذا الجهد. يجب أن يتوافق جهد دخل الجهاز الذي تُوصله مع جهد شبكة الطاقة المحلية. لا يوجد توصيل أرضي.
٢. افصل المحول عند عدم استخدامه.
٣. لا تستخدم المحول مع الأجهزة التي تتطلب توصيلًا أرضيًا.
٤. لا تستخدم المحول إذا كان غلافه تالفًا.
٥. تجنب التعرض للسوائل أو الرطوبة.
٦. لا تُمسكه بأيدي مبللة.
٧. لا يُستخدم مع الأجهزة الإلكترونية التي تتطلب طاقة تزيد عن ٢٣٠ فولت عند ٢٣٠٠ واط أو ١١٠ فولت عند ١١٠٠ واط.
٨. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
٩. للاستخدام الداخلي فقط.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
 ٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.
- يُولّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يُركّب ويستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبّب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُعيّن. إذا تسبّب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال

الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُشجّع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختصًا للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات اللاسلكية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام

التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**