

# PORODO



## Porodo

**ساعة الذكية  
 بشاشة مقاس ٤.٣ ا بوصة**

SKU: PD-ZEBRO

Γ	نظرة عامة
Γ	المواصفات
₪	ربط التطبيق
€	التحقق من اتصال البلوتوث
€	إعدادات الإشعارات
€	مقدمة عن الوظيفة
₪	إعدادات إضافية
₪	الضمان
₪	اتصل بنا

نشكرك على شراء منتجنا. من خلال قراءة هذا الدليل، ستكتب فهـما شاملاً لتشغيل الجهاز. تتصل الساعة الذكية بهاتفك الذكي عبر البلوتوث، مما يوفر مجموعة متنوعة من الوظائف العملية لتحسين استخدام الهاتف المحمول. توفر الساعة الذكية ميزات مختلفة لمراقبة نشاط المستخدم وصحته. يرجى ملاحظة أن الشركة تحفظ الحق في تغيير محتويات هذا الدليل في أي وقت دون إشعار مسبق. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام كجهاز طبي. البيانات والتوصيات المتعلقة بالصحة المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة طبية أو استخدامها للتخيص أو العلاج.

## المواصفات

سبائك الزنك	علبة الساعة
٤٣.٤ بوصة	حجم الشاشة
٤٦٦x٤٦٦ AMOLED	دقة الشاشة
٢٨١ ميجابايت	ذاكرة فلاش
٣-٢ ساعات	وقت الشحن
٣ إلى ٧ أيام (بلوتوث)، ٥ إلى ٣ أيام (بدون بلوتوث)	وقت العمل
بطارية ليثيوم بوليمر، ٢٦ مللي أمبير	سعة البطارية
SCVAG-E	مستشعر الجاذبية
٣٦.٥ Tiansi Hexin	مستشعر الدائرة المتكاملة
٧٣.., ٧٥..	بلوتوث
IP65	مستوى مقاومة الماء
Android ٥.. و iOS ٩.. والإصدارات الأحدث.	توافق النظام

قم بتنزيل تطبيق "FereFit" وتنبيه على هاتفك للاتصال بالساعة.  
٤. بالنسبة لمستخدمي Android أو iOS، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة المقدم باستخدامر متصل هاتفك لفتح الواجهة ومتابعة الإعداد.  
يوجد أدناه رمز الاستجابة السريعة للوصول المباشر إلى تحميل تطبيق "FereFit".



Android/iOS

٥. بدلاً من ذلك، ابحث عن "FereFit" في Google Play أو App Store. قم بتنزيل التطبيق وتنبيه.

**ملاحظة:** ستواجه العديد من طلبات الأذونات طوال مرحلة التثبيت. من الضروري تحديد "Agree" لكل مطالبة للمتابعة. يجب توصيل الساعة عبر اتصالين Bluetooth، الإصداران ٣ و ٥، للوصول إلى جميع الميزات.

٦. اتصال Bluetooth. بعد تثبيت تطبيق "FereFit" في هاتفك، قم بتنشيط Bluetooth في التطبيق. سيطلبك تطبيق "FereFit" بتنمية الإشعارات اللازمة. للإقرار، انتقل إلى الزاوية اليمنى السفلية من التطبيق، وحدد خيار "المسح، وابحث عن اسم الجهاز" "Zebro" وقم بالاتصال. قد تتطلب بعض أجهزة Android تنشيط GPS للإقرار.

٧. اتصال Bluetooth. قم بتنشيط Bluetooth في الساعة.  
٨. قم بتنمية Bluetooth على هاتفك وحدد "Zebro" من قائمة الأجهزة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء الاتصال.

## التتحقق من اتصال البلوتوث

يتم الإشارة إلى نجاح الاتصال من خلال شريط الحالة الذي يعرض أيقونة البلوتوث باللون الأزرق لكل من اتصالات .٣ و .٥. إذا تحول الرمز إلى اللون الرمادي، فهذا يعني أن ارتباط البلوتوث قد ضاع.

## إعدادات الإشعارات

نظرًا للاختلاف في بروتوكولات البلوتوث عبر العلامات التجارية المختلفة للهواتف، فقد يصبح الاتصال غير مستقر في بعض الأحيان. إذا ظهرت مشكلات، يمكنك إيقاف تشغيل البلوتوث في الهاتف وتشغيله، أو إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع لحل المشكلة.

### A. إعداد الإشعارات

لتمكين الإشعارات للبريد الوارد على ساعتك الذكية، انتقل إلى "Settings" < "Application Management". ابحث عن "FereFit" وحدد "إدارة الأذونات". تأكد من تمكين جميع الأذونات لـ "FereFit".

**ملاحظة:** لمنع تأثير الساعة بميزات توفير الطاقة، وخاصةً عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة، أضف "FereFit" إلى القائمة ضمن إعدادات توفير الطاقة.

### B. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة فشلك في تلقي إشعار، من المهم ملاحظة أن وظيفة الإشعارات في الساعة هي امتداد لميزات الإشعارات في هاتفك المحمول، مثل المكالمات. إذا لم يتلق هاتفك المحمول إشعارًا، فلن تتلقيه الساعة أيضًا. لتنشيط ميزة الإشعارات، قم بتكوين إعدادات داخل تطبيق "FereFit" للسماح بعرض الإشعارات.

## مقدمة عن الوظيفة

**المشفر:** قم بتدوير القرص على شاشة الاستعداد للساعة للتبديل بين واجهات الساعة أو التمرير عبر خيارات القائمة. تتيح لك القائمة ذات النمط النجمي الكامل تكبير وتصغير التطبيقات مباشرةً من هذه الواجهة لتحسين قابلية الاستخدام.

**تقسيم الشاشة:** مرر لليمين على شاشة واجهة الساعة للوصول إلى وضع تقسيم الشاشة، مما يسمح لك بعرض وتحديد وظائف مختلفة في نفس الوقت.

**الضغط على المينا:** اختر من بين المؤشرات التنازليّة أو الشاشات الرقميّة أو التصميمات المخصصة.

**الهاتف:** قم بإجراء المكالمات مباشرةً من ساعتك. اعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال الأخيرة. قم بإدارة المكالمات الواردة بخيارات الاهتزاز أو الإشعارات الصوتيّة.

**جهات الاتصال:** قم بمزامنة ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال من هاتفك الذكي إلى ساعتك من خلال التطبيق.

**سجلات المكالمات:** حافظ على مزامنة سجلات المكالمات بين ساعتك والهاتف الذكي.

**لوحة مفاتيح الاتصال:** قم بإجراء مكالمات هاتفيّة مباشرةً من ساعتك باستخدام لوحة المفاتيح المدمجة.

**بيانات النشاط:** راقب الخطوات اليوميّة وسجل النشاط والسعّارات الحراريّة المحرّقة والمسافة المقطوّعة. يتم إعادة تعيين البيانات تلقائياً عند منتصف الليل من كل يوم.

**الضغط على المينا:** اختر من بين المؤشرات التنازليّة أو الشاشات الرقميّة أو التصميمات المخصصة.

**الهاتف:** قم بإجراء المكالمات مباشرةً من ساعتك. اعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال الأخيرة. قم بإدارة المكالمات الواردة بخيارات الاهتزاز أو الإشعارات الصوتيّة.

**جهات الاتصال:** قم بمزامنة ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال من هاتفك الذكي إلى ساعتك من خلال التطبيق.

**سجلات المكالمات:** حافظ على مزامنة سجلات المكالمات بين ساعتك والهاتف الذكي.

**لوحة مفاتيح الاتصال:** قم بإجراء مكالمات هاتفيّة مباشرةً من ساعتك باستخدام لوحة المفاتيح المدمجة.

**بيانات النشاط:** راقب الخطوات اليوميّة وسجل النشاط والسعّارات الحراريّة المحرّقة والمسافة المقطوّعة. يتم إعادة تعيين البيانات تلقائياً عند منتصف الليل كل يوم.

**الضغط على المينا:** اختر من بين المؤشرات التنازليّة أو الشاشات الرقميّة أو التصميمات المخصصة.

**الهاتف:** قم بإجراء المكالمات مباشرةً من ساعتك. اعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال الأخيرة. قم بإدارة المكالمات الواردة بخيارات الإشعارات بالاهتزاز أو الصوت.

**جهات الاتصال:** قم بمزامنة ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال من هاتفك الذكي إلى ساعتك من خلال التطبيق.

**سجلات المكالمات:** حافظ على مزامنة سجلات المكالمات بين ساعتك والهاتف الذكي.

**لوحة مفاتيح الاتصال:** قم بإجراء مكالمات هاتفيّة مباشرةً من ساعتك باستخدام لوحة المفاتيح المدمجة.

**بيانات النشاط:** راقب الخطوات اليومية وسجل النشاط والسعارات الحرارية المحرقة والمسافة المقطوعة. يتم إعادة تعيين البيانات تلقائياً عند منتصف الليل كل يوم.

**الضغط على القرص:** اختر من بين المؤشرات التناظرية أو الشاشات الرقمية أو التصميمات المخصصة.

**الهاتف:** قم بإجراء المكالمات مباشرة من ساعتك. اعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال الأخيرة. قم بإدارة المكالمات الواردة بخيارات الإشعارات بالاهتزاز أو الصوت.

**جهات الاتصال:** قم بمزامنة ما يصل إلى 10 جهات اتصال من هاتفك الذكي مع ساعتك من خلال التطبيق.

**سجلات المكالمات:** حافظ على مزامنة سجلات المكالمات بين ساعتك والهاتف الذكي.

**لوحة مفاتيح الاتصال:** قم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرة من ساعتك باستخدام لوحة المفاتيح المدمجة.

**بيانات النشاط:** راقب الخطوات اليومية وسجل النشاط والسعارات الحرارية المحرقة والمسافة المقطوعة. يتم إعادة تعيين البيانات تلقائياً عند منتصف الليل كل يوم.

**المنبه:** قم بمزامنة ما يصل إلى ثلاثة تنبيةات من خلال التطبيق أو ضبطها مباشرة على الساعة.

**المساعد الصوتي:** استخدم Siri من خلال النقر على أيقونة المساعد الصوتي على الساعة بعد الاتصال عبر البلوتوث .. ٣ أو ٥..

**مراقبة النوم:** تتبع مدة النوم وجودته من الساعة 9 مساءً إلى 9 صباحاً، مما يساعد في ضبط فترات الراحة وتحسين جودة النوم. الوصول إلى بيانات النوم بشكل متزامن من خلال التطبيق.

**تتبع اللياقة البدنية:** تتميز الساعة بأوضاع رياضية مختلفة بما في ذلك الجري والمشي وكرة القدم وكمة الريشة والتنس وكمة السلة وتنس الطاولة وركوب الدراجات.

**التقط الصور عن بعد:** تحكم في كاميرا هاتفك عبر البلوتوث. تأكد من إلغاء قفل شاشة هاتفك، والوصول إلى الكاميرا من خلال الساعة، والتقط الصور التي يتم حفظها مباشرة في ألبوم هاتفك.

**العثور على هاتفي:** قم بتنشيط نغمة رنين هاتفك عبر الساعة عن طريق الاتصال عبر البلوتوث، وهو أمر مفيد لتحديد موقع جهازك. يستمر الرنين حتى يتم إلغاؤه من قبل المستخدم.

**بحث الجهاز:** من التطبيق، ابدأ بحثاً يتسبب في اهتزاز الساعة باستمرار حتى يتم إلغاء العملية أو العثور على الجهاز.

**الطقس:** يمكنك التحقق من توقعات الطقس للأيام السبعة القادمة مباشرة على ساعتك بعد الاتصال بالبلوتوث.

**ساعة الإيقاف:** استخدم ساعة الإيقاف لجلسات توقيت فردية أو متعددة.

**التنفس:** اضبط فترات التمرين والتنفس لإدارة تمارين التنفس بفعالية.

**الآلية الحاسبة:** استخدم الآلة الحاسبة المدمجة لإجراء عمليات حسابية سريعة.

**نمط القائمة:** قم بتخصيص واجهة القائمة وفقاً لفضيلاتك الشخصية.

**الإعدادات:** يمكنك الوصول إلى إعدادات النظام لتكوين جوانب مختلفة من ساعتك.

**وظائف المكونات:** مرر سريعاً إلى اليمين على واجهة الاتصال للوصول بسرعة إلى وظائف مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم وتحديثات الطقس والتحكم في الموسيقى وخدمات الموقع.

**وظيفة صحة الأنف:** راقب الدورة الشهرية والإباضة للبقاء على اطلاع على نوافذ الخصوبة.

**الألعاب:** استمتع بالألعاب المحمولة مسبقاً مثل "Dumb Birds Fly First".

**معلومات الموقع:** اعرض موقعك الحالي عن طريق توصيل الساعة ب هاتفك الذكي عبر البلوتوث .. وتمكين أدوات الموقع.

**إعدادات قابلة للتخصيص:** قم بتخصيص إعدادات الساعة المختلفة لتناسب احتياجاتك.

## الإعدادات الإضافية

**تشغيل الشاشة:** اضبط مدة بقاء الشاشة نشطة.

**مدة الشاشة:** اضبط وقت نشاط الشاشة للحفاظ على البطارية أو إيقافها متاحة بسهولة.

**الرفع للتنشيط:** قم بتمكين أو تعطيل وظيفة الرفع للتنشيط لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق رفع معصمك.

**ضبط السطوع:** اضبط سطوع الشاشة لتناسب ظروف الإضاءة المختلفة.

**وضع عدم الإزعاج:** قم بتنشيط هذا الوضع لمنع أي تنبيهات أو إشعارات من إزعاجك.

**وظيفة التصريف:** هز يدك لتعزيز تأثير التصريف، وتحسين نظافة الجهاز.

**إعداد كلمة المرور:** قم بتأمين جهازك عن طريق تعيين كلمة مرور شخصية. استخدم "٨٨٨٨" كرمز إلغاء القفل الافتراضي.

**الاتصال ب هاتفك:** قم بمزامنة ساعتك بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة وتنزيل تطبيق FereFit على جهازك المحمول.

**وضع توفير الطاقة:** قم بتحسين عمر البطارية عن طريق تعطيم سطوع الشاشة وتعطيل الاهتزاز.

**تبديل اللغة:** اختر من بين خيارات لغة متعددة لتناسب تفضيلاتك.

**إعداد الوقت:** قم بـمـزـامـنةـ الـوقـتـ معـ التـطـبـيقـ الخـاصـ بـكـ أوـ ضـبـطـهـ يـدـوـيـاـ عـلـىـ ساعـتـكـ.

**إعداد التاريخ:** حافظ على تحديث التاريخ عن طريق المـزـامـنةـ معـ التـطـبـيقـ الخـاصـ بـكـ أوـ ضـبـطـهـ يـدـوـيـاـ.

**استعادة إعدادات المصنع:** قم بـإـعادـةـ ضـبـطـ جـهـازـكـ إـلـىـ إـعـادـاتـ المـصـنـعـ لـحلـ أيـ مشـكـلاتـ فيـ البرـنـامـجـ.

**إيقاف التشغيل:** قم بـإـيقـافـ تـشـغـيلـ ساعـتـكـ منـ خـلـالـ قـائـمةـ إـلـاـعـادـاتـ.

حـولـ: يـمـكـنـكـ الـوصـولـ إـلـىـ مـعـلـومـاتـ مـفـصـلـةـ حـولـ ساعـتـكـ،ـ بماـ فـيـ ذـلـكـ الطـرـازـ وـإـصـدـارـ البرـنـامـجـ .MACـ نـامـجـ وـعـنـوـانـ.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)