



**GREEN LION**



# Green Lion

## جهاز تحكم عن بعد لوحة مفاتيح و MOUSE

SKU: GNWIRKYMS5BK

Model No: GL-AM5

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	أقسام المنتج
٤	وظائف المنتج
٥	دليل الإعداد
٦	الخلص
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

## نظرة عامة على المنتج

جهاز التحكم اللاسلكي Green Lion هو جهاز متعدد الاستخدامات مصمم للتحكم بالسلس والراحة. يتميز بلوحة مفاتيح صغيرة، وماوس، وجهاز تحكم بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى ٥ مفتاح تحكم ومساعد صوتي لسهولة الاستخدام. يوفر جهاز التحكم توافقاً عالمياً بدقة ٢٣ نقطة في البوصة، ويدعم الشحن عبر منفذ النوع-C ووظيفة الوضع المزدوج (الأشعة تحت الحمراء و ٤.٤ جيجاهرتز). إنه الحل الأمثل لتحسين تجربة استخدام جهازك الذكي، حيث يوفر تحكمًا بدقة عالية بأفضل تصميمه المريح ووظائفه العملية.

## المواصفات

رقم الموديل	GL-AM5
المادة	البولي إيثيلين (PE) + ABS
البطارية	٣٠ مللي أمبير/ساعة
تير التشغيل	١٦ مللي أمبير/ساعة
الاتصال	٤.٤ جيجاهرتز + بلوتوث
بلوتوث	٥.٠ الإصدار
الدقة	٢٣...٢٣ نقطة في البوصة
نطاق التحكم	١٠ أمتار
عدد المفاتيح	٥٨ مفتاحاً
منفذ الشحن	USB-C
مدة الشحن	ساعتان
مدة التشغيل	٣٤ ساعة
وزن المنتج	٦ جم
أبعاد المنتج	١٤٥*٤٣*١٩ مم
التوافق	أندرويد/ويندوز/ماك أو إس/لينكس

- ٦. قفل المؤشر
- ٧. مفاتيح الاتجاهات
- ٨. زر الصفحة الرئيسية
- ٩. رفع الصوت
- ١٠. خفض الصوت
- ١١. تشغيل/إيقاف
- ١٢. موافق
- ١٣. صوت
- ١٤. رجوع
- ١٥. قائمة



وظيفة التحكم عن بعد  
بالأشعة تحت الحمراء



دعم التعلم بالأشعة  
تحت الحمراء

اتصال لاسلكي ٤,٢ جيجا



حتى عشرة أمتار

فأرة حركة الجسم



الاستجابة الفورية  
غير متأخرة

لوحة مفاتيح لاسلكية



٥٨ لوحة المفاتيح

مساعد جوجل الصوتي



معدل أخذ العينات ١٦ كيلو

التحكم الذكي



التعرف تلقائياً على الواجهة  
الأمامية والسلبية

اتصال لاسلكي عبر البلوتوث



حتى عشرة أمتار

أ. الاقتران

ا. اقتران المنفذ (مفترن من المصنع)

اضغط مطولاً على زر "OK" و "BACK"، ثم حرر الزر عندما يومض الضوء ببطء، ثم وصل الطرف المستقبل.

عندما يكون جهاز GL-AM5 قريباً من الطرف المستقبل ويكون الضوء مطفأ، يكون الاتصال ناجحاً.

ب. إقراan البلوتوث

اضغط مطولاً على زر HOME + BACK لبعض الوقت. حرر الزرين بمجرد أن يومض المؤشر.

ابحث عن اتصال بلوتوث باسم "GL-AM5". بعد نجاح الاتصال، سينطفئ المؤشر.

**ملاحظة:** إذا كنت بحاجة إلى الاقتران مرة أخرى، فادخل وضع الاقتران وانتظر حتى يومض المؤشر لمدة 4 ثوانٍ. إذا فشل الاقتران، كرر العملية.

ج. استخدام الوضع المزدوج

عند توصيل GL-AM5 بأجهزة 4G، جيجا و بلوتوث، يمكنك التبديل بينهما بالضغط على مفاتيhi الاقتران بسرعة.

د. تعليمات تشغيل مصباح LED

ا. عند عدم التوصيل: اضغط على مفتاح "Flash" لإضاءة مصابيح أخضرتين، ثم اضغط على مفتاح "Flash".

ب. عند التوصيل: اضغط على مفتاح "Flash" لإضاءة الضوء الأخضر أولاً، ثم اضغط على مفتاح "Flash" لإضاءة ساطعة.

د. ضبط سرعة المؤشر

ا. اضغط على OK + Volume + Speed لزيادة سرعة المؤشر: اضغط على OK + Volume لخفض السرعة بمقدار مستوى واحد.

ب. يحتوي مؤشر الماوس على ثلاثة مستويات سرعة، والإعداد الافتراضي هو المستوى .

## هـ. تعليمات مفاتيح الماوس

١. أعد التشغيل: الماوس الآن قيد التشغيل.

٢. الاستيقاظ من وضع السكون: ينتقل الماوس من وضع السكون إلى حالة ما قبل السكون (المماوس قيد التشغيل، وكان متوقفاً سابقاً).

## وـ. خمول وضع الاستعداد

٣. عند عدم الاتصال: يدخل الماوس في وضع السبات بعد ٤ ثوان.

٤. عند الاقتران: إذا لم ينجح الاقتران خلال ٢٠ ثانية، يتوقف جهاز التحكم عن بعد عن الاقتران ويدخل في وضع السبات.

٥. الاتصال: إذا لم يكن هناك اتصال بعد ٢٠ ثانية، يدخل الماوس في وضع السكون. اضغط على أي مفتاح لتنشيطه.

## زـ. وصف وظائف المفاتيح الخاصة

٦. مفتاح "OK": زر "OK" هو زر الماوس الأيسر، وزر "OK" في الماوس يعمل كمفتاح إدخال.

٧. مفتاح "Fn" + "Space Key" (إضاعة خلفية): لتشغيل/إيقاف وضع الإضاعة الخلفية. غير لون الإضاعة، ولا ترسل GL-AM ٥ أي قيمة مفاتيح عند التبديل.

## حـ. تعلم الأشعة تحت الحمراء

٨. اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل: استمر بالضغط لمدة ٤ ثوان حتى تومض المؤشرات ببطء. يدخل جهاز التحكم عن بعد في وضع تعلم الأشعة تحت الحمراء.

انتظار الوميض: مدة التعلم ٢٠ ثانية. في حال عدم حدوث أي تعلم، سيخرج الجهاز تلقائياً بعد ٢٠ ثانية. في حال نجاح التعلم، تكون العملية قد اكتملت.

مدة التعلم ٢٠ ثانية. يتكرر الوضع التلقائي كل ٢٠ ثانية. في حال نجاح التعلم، كرر العملية.

٩. يجب توجيه رأس الأشعة تحت الحمراء في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون نحو رأس الأشعة تحت الحمراء GL-AM ٥. اضغط على زر الأشعة تحت الحمراء في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. سيبقى مؤشر GL-AM ٥ مضاءً لمدة ثانية واحدة ثم ينطفئ، مما يشير إلى نجاح التعلم.

## خ. تنظيف رمز الأشعة تحت الحمراء

في الوقت نفسه، اضغط باستمرار على زر "OK" و "Buttons". سيتحول المؤشر من "normal" إلى "complete"، مما يؤدي إلى مسح رمز الأشعة تحت الحمراء الذي تم تعلمها، وإعادة الضبط إلى قيمة رمز الأشعة تحت الحمراء الافتراضية لجهاز GL-AM5.

## ر. استخدام لوحة المفاتيح الصغيرة

ا. حرك GL-AM5 مباشرةً لاستخدام لوحة المفاتيح. سينطفئ المؤشر تلقائياً.

ج. لاستخدام إدخال الحرف الأزرق على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح Fn + مفتاح إدخال الحرف الأزرق.

## ك. مؤشر انخفاض الطاقة والشحن

ا. عندما يكون جهد البطارية أقل من 2,3 فولت، يومض الضوء الأحمر ثلاثة مرات للإشارة إلى انخفاض الطاقة. عند انخفاض الجهد عن 3 فولت، يبدأ نظام حماية البطارية AT بالعمل ويتوقف.

ج. تعليمات الشحن: أثناء الشحن، يظل مؤشر الطاقة أحمر، وينطفئ مؤشر تشبع الشحن تلقائياً عند اكتمال الشحن.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية للإدارة النفايات.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريديًا الإلكتروني التأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)