

PORODO



Porodo

POWERGATE

محطة الشحن الذكية باور جيت

SKU: PDFWCH090BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تعليمات الشحن
٥	محتويات العبوة
٥	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

صُممت محطة الشحن الذكية Porodo Powergate لتوفير شحن فعال وموثوق للأجهزة متعددة في آن واحد. تتميز بـ ٧ منافذ، منها منفذ USB-A، و٤ منافذ USB-C، ومنفذ تيار مستمر واحد، وتدعم مجموعة واسعة من الأجهزة بتوافق عالمي. بفضل تقنية GaN بقوة ١٠٠ واط، توفر شحنًا سريعًا وآمنًا مع ضمان توزيع مثالي للطاقة بين جميع الأجهزة المتصلة. تعرض الشاشة حالة الشحن بشكل فوري، مما يتيح للمستخدمين مراقبة مستوى الطاقة في أي وقت. تصميمها المدمج وإدارة الطاقة الذكية يجعلها إضافة قيّمة لأي جهاز تقني، حيث توفر الراحة والكفاءة في آن واحد.

المواصفات

مدخل	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز، ٢.٥ أمبير كحد أقصى
USB-C1/C2 مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير (١٠٠ واط كحد أقصى)
USB-C3/C4 مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير (٤٥ واط كحد أقصى)
USB-A1 مخرج	٥ فولت/٢.٤ أمبير (١٢ واط كحد أقصى)
USB-A2 مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٢.٥ أمبير، ٥ فولت/٢ أمبير، ٢٠ فولت/١.٥ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
USB-C1 + USB-C2 مخرج	٣٠ واط + ٦٥ واط
USB-C1 + USB-A2 مخرج	٣٠ واط + ٦٥ واط
USB-C3 + USB-C4 مخرج	٢٠ واط + ٢٠ واط

مخرج تيار مستمر	٣,٣-٢٤ فولت/٢,٥ أمبير
إجمالي المخرجات	٢٥٢ واط
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية ~ ٤٠ درجة مئوية
حجم المنتج	١٢٢ × ٩٣ × ٣٨ مم
رقم الطراز	FWC.٩.

مميزات المنتج

- أ.** تقنية GaN بقوة ١٠٠ واط: توفر شحنًا سريعًا وفعالًا مع الحفاظ على تصميمها المدمج وكفاءة استهلاكها للطاقة.
- ب.** محطة شحن بـ ٧ منافذ: تتضمن ٤ منافذ USB-C، ومنفذين USB-A، ومنفذ تيار مستمر واحد لدعم أجهزة متعددة.
- ج.** شاشة عرض آنية: تعرض حالة الشحن الحالية ومستوى الطاقة لكل منفذ.
- د.** دعم عالمي للأجهزة: متوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها.
- هـ.** توزيع ذكي للطاقة: يضبط توزيع الطاقة تلقائيًا لضمان شحن آمن ومثالي لكل جهاز.
- و.** تصميم مدمج: موفر للمساحة وأنيق، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنزل أو المكتب أو أثناء السفر.
- ز.** شحن متعدد الأجهزة: قادر على شحن أجهزة متعددة في وقت واحد دون المساس بالأداء.

يتميز هذا المنتج بأربعة منافذ USB-C، ومنفذ تيار مستمر واحد (٥،٢*٥،٥ مم)، ومنفذ USB-A. يدعم هذا المنتج منافذ USB-C: PDC٣،٠، QC٤،٠، PPS، -٢،٠، AFC، SCP، Apple FCP. وهو متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية من العلامات التجارية الرائدة، والأجهزة الأخرى التي تستخدم منفذ USB-A: QC٣،٠، PE، PE٢، AFC، DCP، SCP، Apple FCP. يمكن استخدام سبعة منافذ في وقت واحد، وسيوزع الشاحن الطاقة بناءً على الأجهزة المتصلة.

الشاحن مزود بميزات أمان متعددة، بما في ذلك حماية الإدخال والإخراج من التيار الزائد، وحماية الجهد الزائد، وحماية درجة الحرارة الزائدة، وحماية الحمل الزائد، وحماية الدائرة القصيرة، وحماية التيار الكهربائي المفاجئ، وحماية التسرب، وحماية ضد الكهرومغناطيسية، وحماية ضد التموج، وحماية من التفريغ الكهروستاتيكي.

USB-C١	USB-C٢	USB-C٣	USB-C٤	USB-A١	USB-A٢	DC
١٠٠ واط	/	/	/	/	/	/
/	١٠٠ واط	/	/	/	/	/
/	/	٤٥ واط	/	/	/	/
/	/	/	٤٥ واط	/	/	/
/	/	/	/	١٢ واط	/	/
/	/	/	/	/	٣ واط	/
/	/	/	/	/	/	٦ واط
٦٥ واط	٣ واط	/	/	/	/	/
٦٥ واط	/	/	/	/	٣ واط	/
/	/	٢ واط	٢ واط	/	/	/

شاحن بورودو FWC.9.0 بتقنية الشحن السريع (عدد 1)

كابل تيار متردد (عدد 1)

احتياطات السلامة

1. حدود الطاقة: تأكد من عدم تجاوز الجهاز الحد الأقصى لمتطلبات الطاقة.
2. الفك: لا تفك المنتج.
3. التعرض للحرارة: تجنب تعريض المنتج للحرارة أو النار أو درجات الحرارة المحيطة التي تزيد عن ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت). كما يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
4. قصر الدائرة الكهربائية: لا تُسبب قصرًا في الدائرة الكهربائية للجهاز.
5. الصدمات الميكانيكية: تجنب تعريض المنتج للصدمات الميكانيكية.
6. سلامة الأطفال: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يلزم إشراف الكبار.
7. منع الرطوبة: حافظ على جفاف المنتج. تجنب التعرض للمطر أو الرطوبة أو السوائل التي قد تُسبب تآكل المكونات الإلكترونية.
8. درجة حرارة الشحن: قد ترتفع درجة حرارة سطح الشاحن أثناء الشحن. لا تُغطِّ الشاحن أثناء الاستخدام.
9. الحماية من الحمل الزائد: تتوقف عملية الشحن تلقائيًا في حال تفعيل الحماية من الجهد الزائد، أو التيار الزائد، أو درجة الحرارة الزائدة. وتُستأنف العملية بمجرد عودة الوضع إلى طبيعته.
10. لا تستخدم المحول مع أجهزة تتجاوز الحد الأقصى لسعة الطاقة. قد يؤدي استخدام المحول فوق الحد الأقصى المسموح به إلى ارتفاع درجة حرارته أو تلفه. لا يغطي الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدها الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me