



porodo



الساعة الذكية اموليد الترا لومينا
Porodo
مع ا * شريط جبال الألب وا * شريط المحيط
SKU: PD-LUMINA

شكرا لكم لشراء منتجاتنا. من خلال قراءة هذا الدليل، سوف تحصل على فهم شامل لتشغيل الجهاز. تتصل الساعة الذكية بهاتفك الذكي عبر تقنية البلوتوث، مما يوفر مجموعة متنوعة من الوظائف العملية لتعزيز استخدام الهاتف المحمول. توفر الساعة الذكية ميزات مختلفة لمراقبة نشاط المستخدم وصحته. يرجى ملاحظة أن الشركة تحفظ الحق في تغيير محتويات هذا الدليل في أي وقت دون إشعار مسبق.

ليس المقصود من هذا المنتج أن يكون بمثابة جهاز طبي. البيانات والتوصيات المتعلقة بالصحة المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة طبية أو استخدامها للتشخيص أو العلاج.

المهام الرئيسية

١. **المفتاح الأيمن العلوي:** قم بتدوير المفتاح للتنقل في واجهة الاتصال. اضغط مرة واحدة على واجهة الاتصال للوصول إلى القائمة؛ اضغط مرة أخرى للعودة إلى الشاشة السابقة أو اضغط مرتين لتغيير نمط القائمة في الواجهة الرئيسية.

٢. **المفتاح الأيمن السفلي:** اضغط باستمرار لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله؛ عند البدء، اضغط على الشاشة للوصول إلى القائمة والعودة إلى الواجهة الرئيسية.

٣. **الزر الأيسر:** ضغطة واحدة لإيقاظ الشاشة. اضغط مع الاستمرار للدخول إلى قائمة الوصول السريع عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل.

إيماعات اللمس

اسحب لليسار للوصول السريع إلى الوظيفة؛ اسحب لليمين للحصول على واجهة مستخدم مقسمة إلى شاشة. اسحب لأسفل للوصول إلى مركز التحكم؛ اسحب لأعلى للوصول إلى شريط الرسائل. بعد تحديد وظيفة، اسحب لليمين للعودة.

تبديل القرص: قم بتدوير الزر الأيمن العلوي لتمرير واجهة الاتصال.

ربط التطبيق

قم بتحميل وتنزيل تطبيق "FereFit" على هاتفك للاتصال بالساعة.

١. بالنسبة لمستخدمي iOS أو Android، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة المقدم باستخدام متصفح هاتفك لفتح الواجهة ومتابعة الإعداد.

يتوفر رمز الاستجابة السريعة أدناه للوصول المباشر إلى تنزيل تطبيق "FereFit".



Android/iOS

٢. بدلًا من ذلك، ابحث عن "FereFit" في Google Play أو App Store. قم بتنزيل التطبيق وتنبيهه.

ملاحظة: سوف تواجه العديد من طلبات الأذونات خلال مرحلة التثبيت. من الضروري أن تقوم بتحديد "Agree" لكل مطالبة للمتابعة. يجب أن تكون الساعة متصلة عبر اتصال بلوتوث، الإصدارين ..٣ و ..٥، للوصول إلى جميع الميزات.

اتصال بلوتوث ..٥:

بعد تثبيت تطبيق "FereFit"، قم بتنشيط بلوتوث هاتفك. سيطلبك تطبيق "FereFit" بتمكين الإشعارات الضرورية. للإقرار، انتقل إلى الزاوية اليمنى السفلية من التطبيق، وحدد خيار المسح، وابحث عن اسم الجهاز "LUMINA" وقم بالاتصال. قد تطلب بعض أجهزة Android تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للإقرار.

اتصال بلوتوث ..٣:

١. قم بتنشيط Bluetooth ..٣ الخاص بالساعة.
٢. قم بتمكين تقنية Bluetooth على هاتفك وحدد "LUMINA" من قائمة الأجهزة. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتأسيس الاتصال.

التحقق من اتصال البلوتوث:

تتم الإشارة إلى الاتصال الناجح من خلال شريط الحالة الذي يعرض رمز Bluetooth باللون الأزرق لكل من اتصالات .٣ و .٥. إذا تحول الرمز إلى اللون الرمادي، فقد تم فقدان رابط Bluetooth.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بسبب التباين في بروتوكولات Bluetooth عبر ماركات الهواتف المختلفة، قد يصبح الاتصال غير مستقر في بعض الأحيان. في حالة ظهور مشكلات، يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth في الهاتف وتشغيله، أو إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع لحل المشكلة.

إعدادات الأخطارات:

لتمكين إشعارات البريد الوارد على ساعتك الذكية، انتقل إلى "Settings < "Settings" بحث عن "FereFit" وحدد "Application Management". تأكد من تمكين جميع الأذونات لـ "FereFit". Management

ملاحظة: لمنع الساعة من التأثر بميزات توفير الطاقة، خاصة عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة، قم بإضافة "FereFit" إلى القائمة البيضاء ضمن إعدادات توفير الطاقة.

استكشاف أخطاء الإخطارات وإصلاحها:

إذا فشلت في تلقي إشعار، فمن المهم ملاحظة أن وظيفة الإشعارات في الساعة هي امتداد لميزات الإشعارات في هاتفك المحمول، مثل المكالمات. إذا لم يتلق هاتفك المحمول إشعاراً، فلن تستقبله الساعة بالمثل. لتفعيل ميزة الإشعارات، قم بضبط الإعدادات داخل تطبيق "FereFit" للسماح بعرض الإشعارات.

مقدمة الوظيفة

التشفيير: قم بتدوير الزر الموجود على واجهة وضع الاستعداد للساعة للتبديل بين الأقراص أو التنقل لأعلى ولأسفل في القائمة. يمكن تكبير قائمة نمط النجمة الكاملة لسهولة الاستخدام، ويمكن تكبير التطبيقات إلى الحد الأقصى من داخل هذه الواجهة.

تقسيم الشاشة: قم بالتمرير إلى اليمين في واجهة الاتصال للوصول إلى وظيفة **تقسيم الشاشة وتحديد الوظيفة المطلوبة**.

دفع الطلب: قم بتخصيص عرض الطلب من خلال التطبيق، مع خيارات لأقراص المؤشر، والأقراص الرقمية، والمخصصة.

الهاتف: يمكنك إجراء المكالمات مباشرة من الساعة وعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال وإدارة المكالمات الواردة باستخدام التنبية الصوتية أو الاهتزازية.

جهات الاتصال: مزامنة ما يصل إلى 10 جهات اتصال من الهاتف إلى الساعة عبر التطبيق.

سجلات المكالمات: مزامنة سجلات المكالمات بين الساعة والهاتف.

لوحة مفاتيح الاتصال: اتصل مباشرة من الساعة.

بيانات النشاط: تتبع الخطوات اليومية والتاريخ واستهلاك السعرات الحرارية والمسافة المقطوعة. تتم إعادة ضبط البيانات عند منتصف الليل كل يوم.

الرسالة: تلقي الرسائل من هاتفك، بما في ذلك دعم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الموسيقى: التحكم في تشغيل الموسيقى من الهاتف المتصل عبر البلوتوث. يمكن للهاتف فقط تشغيل الموسيقى، وليس الساعة.

معدل ضربات القلب: للحصول على قراءات دقيقة، ارتدي الساعة بالقرب من مصمك، فوق العظم. مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي متاحة.

أكسجين الدم: لقياس مستويات الأكسجين في الدم، تأكد من ارتداء الساعة بشكل صحيح وبقائها ثابتة أثناء القياس. (حوالي 2 ثانية)

ضغط الدم: ابدأ المراقبة عن طريق إدخال الوظيفة. للحصول على قراءات دقيقة، يرجى لف يدك بشكل مسطح والبقاء ثابتة لمدة 2 ثانية تقرينا.

درجة حرارة الجسم: تفعيل خاصية المراقبة. للبدء، ضع يدك بشكل مسطح وانتظر حوالي 2 ثانية لتسجيل القيمة.

المنبه: قم بإعداد ما يصل إلى ثلاثة منبهات عبر التطبيق المصاحب. يمكن أيضًا تكوين الإنذارات مباشرة على الساعة.

المساعد الصوتي (سيري): بعد إنشاء اتصال مع/٥.. Bluetooth، قم بتشغيل Siri عن طريق تنشيط ميزة الأوامر الصوتية على الساعة.

مراقبة النوم: يتبع الجهاز مدة وجودة النوم من الساعة ..:٢١ حتى الساعة ..:٩.. تساعد هذه البيانات في تحسين عملك وفترات الراحة لتحسين جودة النوم. يمكنك الوصول إلى سجلات نومك وإدارتها من خلال التطبيق.

أوضاع التمرين: تدعم الساعة أوضاع التمرين المختلفة، بما في ذلك الجري، والمشي، وكرة القدم، وكمة الريشة، والتنس، وكمة السلة، وتنس الطاولة، وركوب الدراجات، والرياضات الإضافية.

التقط الصور: عندما يكون الهاتف مفتوحًا، قم بالاتصال بالساعة عبر البلوتوث للتقط الصور. سيتم حفظ الصور مباشرة في ألبوم هاتفك.

ابحث عن هاتفك: من خلال الاتصال بالبلوتوث، استخدم الساعة لاصدار رنين على هاتفك حتى تحدد موقعه أو تلغي الوظيفة.

مكتشف الأجهزة: قم بالوصول إلى هذه الميزة عبر التطبيق لتشغيل اهتزازات مستمرة على الساعة حتى تقوم بإلغاء تنشيطها.

توقعات الطقس: تعرض الساعة توقعات الطقس لمدة ٧ أيام عند الاتصال عبر Bluetooth.

ساعة الإيقاف: قم بتشغيل ساعة الإيقاف لمهام التوقيت الفردية والترانيمية.

تمرين التنفس: اضبط مدة ووتيرة تمارين التنفس حسب تفضيلاتك.

الآلة الحاسبة: استخدم الآلة الحاسبة للوظائف الحسابية الأساسية.

تخصيص القائمة: اختر من بين مجموعة متنوعة من أنماط القائمة لتناسب تفضيلاتك الشخصية.

الإعدادات: قم بالوصول إلى إعدادات النظام لتخصيص تجربتك.

وظائف الوصول السريع: قم بتمرير واجهة الاتصال للوصول بسرعة إلى الوظائف مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم والطقس والموسيقى وتحديد الموضع. **تبعد صحة المرأة:** تتميز الساعة الذكية بالذكاء الاصطناعي للدورة الشهرية والإباضة، بالإضافة إلى حاسبة الدورة الشهرية.

الألعاب: تتضمن الساعة لعبة تفاعلية بعنوان "Dumb Birds Fly First". **خدمات الموقع:** عندما يكون التطبيق متصلًا عبر Bluetooth، تعرض الساعة بيانات الموقع في الوقت الفعلي، مع مراعاة أذونات تحديد موقع الهاتف.

إعدادات إضافية

وقت الإضاءة المستمر: اضبط مدة بقاء الإضاءة الخلفية قيد التشغيل. **مهلة الشاشة:** اضبط مدة عرض الشاشة. **تفعيل الإيماءات:** ارفع معصمك لإضاءة الشاشة؛ قم بتبديل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها حسب الحاجة.

التحكم في السطوع: قم بتعديل سطوع الشاشة حسب مستوى راحتك. **وضع عدم الإزعاج:** قم بتمكين إسكات الإشعارات إما بشكل مستمر أو وفقاً لجدول زمني محدد.

وظيفة التصريف: اضغط على هذه الوظيفة وهز معصمك عندما تتلامس مع الماء، مثل غسل يديك.

إعداد كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور شخصية للوصول. في حالة نسيان كلمة المرور، يمكن إعادة تعيينها باستخدام الرمز الافتراضي "8888".

اتصال الهاتف: امسح رمز الاستجابة السريعة المقدم ب هاتفك الذكي لبدء تنزيل تطبيق FereFit.

وضع توفير الطاقة: يتم تفعيله لتعطيم الشاشة وتعطيل الاهتزاز، مما يحافظ على عمر البطارية.

خيارات اللغة: يقدم دعمًا متعدد اللغات. اختر لغتك المفضلة حسب الحاجة.

ضبط الوقت: مزامنة الوقت مع التطبيق أو تخصيصه يدوياً.

تكوين التاريخ: اضبط التاريخ من خلال مزامنة التطبيق أو اضبطه حسب تفضيلاتك.

إعادة ضبط المصنع: في حالة وجود مشكلات في البرنامج، قم بالعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية للحصول على الحل.

إيقاف التشغيل: قم بإيقاف تشغيل الساعة عن طريق الدخول في وضع إيقاف التشغيل.

معلومات الجهاز: قم بالوصول إلى تفاصيل حول طراز الساعة وإصدار البرنامج وعنوان MAC في قسم "About".

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تجديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقوبله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تجديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

انستقرام : [porodo](#)