



**Green Lion**

**ساعة RIDGE الذكية**

SKU: GNRDGSWA

Model No: GL-SWA53

|    |                       |
|----|-----------------------|
| ٢  | تنزيل التطبيق         |
| ٢  | الاستخدام الأولي      |
| ٢  | اتصال الساعة بالتطبيق |
| ٤  | تعليمات تشغيل الساعة  |
| ٥  | مقدمة عن وظيفة الساعة |
| ٧  | الصيانة               |
| ٧  | مشاكل شائعة           |
| ٨  | المواصفات             |
| ١٠ | التخلص                |
| ١٠ | الضمان                |
| ١٠ | تواصل معنا            |

## تنزيل التطبيق

هواتف أندرويد ٥.٠ فما فوق

هواتف iOS ٩.٠ فما فوق

**طريقة تنزيل التطبيق:**

١. لمستخدمي هواتف iOS / أندرويد: امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لتنزيل التطبيق وتثبيته.

٢. لمستخدمي أندرويد: ابحث عن "LaxasFit" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

٣. لمستخدمي آبل: ابحث عن "LaxasFit" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

## الاستخدام الأولي

١. لضمان الاستخدام الطبيعي للساعة، يُرجى شحنها أولاً.

٢. قم بمحاذاة مصدر الطاقة الخاص بكوب شفت الشحن المغناطيسي اللاسلكي مع كوب شفت الشحن المغناطيسي الموجود على ظهر الساعة.

## اتصال الساعة بالتطبيق

١. اسم بلوتوث المنتج هو GL-SWA٥٣. يجب منح الأذونات اللازمة أثناء تثبيت التطبيق، ويجب توصيل الساعة والهاتف المحمول بالتطبيق وبلوتوث الهاتف المحمول لتفعيل جميع الوظائف.

٢. طريقة توصيل التطبيق: افتح التطبيق وبلوتوث الهاتف المحمول، وسيطلب منك التطبيق تفعيل نقطة الإشعار للتأكيد. انقر لإضافة جهاز، وابحث عن اسمه، ثم انقر على "اتصال" للإقران بجهاز الساعة.

٣. اتصال بلوتوث الهاتف المحمول: يجب تشغيل البلوتوث على الهاتف المحمول.

أدخل عنوان بلوتوث الهاتف المحمول، وابحث عن جهاز البلوتوث الذي يحمل اسم الطراز، ثم انقر على "اتصال" للإقران.

٤. حل بسيط لمشاكل البلوتوث الشائعة: نظرًا لعدم اتساق بروتوكول البلوتوث بين مختلف ماركات الهواتف المحمولة، قد يكون اتصال البلوتوث بين الهاتف والساعة غير مستقر في بعض الأحيان. يمكنك إيقاف تشغيل البلوتوث في الهاتف وإعادة توصيله، أو إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع. على سبيل المثال، عندما تكون الساعة في حالة تعطّل، يمكنك الضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ لإعادة تشغيل الساعة.

٥. كيفية التحقق من نجاح اتصال البلوتوث: سيكون رمز البلوتوث في الزاوية العلوية اليسرى من القائمة الرئيسية بيضاً وللمشارة إلى نجاح اتصال البلوتوث. استخدم الساعة للنقر للعثور على الهاتف أو افتح التطبيق للعثور على الساعة. إذا كان هناك اهتزاز، فهذا يعني أن اتصال البلوتوث الصوتي قد تم بنجاح.

٦. إذا كانت الساعة تحتوي على مكالمات واردة، ولم يكن هناك تذكير بالإشعارات، فستحتاج إلى ضبط إعدادات الهاتف - إعدادات الإشعارات، وفتح التطبيق المقابل، ثم فتح تطبيق الإشعارات لتلقي الإشعارات الواردة.



## تعليمات تشغيل الساعة

زر التشغيل: زر التشغيل: اضغط ضغطة قصيرة للعودة، زر التشغيل: لتشغيل/إيقاف الشاشة، ويمكن استخدام الضغط المطولة لتشغيل الجهاز. واجهة الساعة: حرك وظيفة البطاقة أو اختصارها يميناً ويساراً، ثم حركها لأعلى ولأسفل مباشرة إلى الشاشة الذكية أو إشعار الرسائل.

### التمرير لأعلى: مجموعة ذكية



## مقدمة عن وظيفة الساعة

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واجهة وضع الاستعداد           | ادخل إلى وضع الاستعداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لوحة الاتصال                  | قم بالاتصال بالهاتف المحمول للاتصال عبر البلوتوث، ويمكنك إجراء مكالمة على جانب الساعة.                                                                                                                                                                                                                 |
| جهات الاتصال                  | بعد توصيل السوار بالتطبيق بنجاح، يمكنك إضافة جهة اتصال إليه. بعد إضافة جهة الاتصال بنجاح، سيظهر سجل هاتف السوار بشكل متزامن. انقر على جهة الاتصال في سجل هاتف السوار لإجراء مكالمة. (ملاحظة: يجب توصيل السوار بالهاتف المحمول عبر البلوتوث).                                                           |
| سجل المكالمات                 | يمكن عرض سجل مكالمات سوار المعصم؛ انقر على رقم الهاتف للاتصال.                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعلومات                     | يمكن عرض محتوى الرسائل الفورية، مثل QQ وWeChat وغيرها. (يحظر نظام iOS12 تذكيرات الرسائل النصية القصيرة افتراضياً).                                                                                                                                                                                     |
| الحركة                        | ادخل إلى واجهة اختيار وضع الرياضة (الجري، القفز بالحبل، ركوب الدراجات، تسلق الجبال)، وانقر مرة أخرى لبدء مراقبة بيانات وضع الرياضة المناسب: وقت التمرين، المسافة، السرعات الحرارية المحروقة، ومعدل ضربات القلب.                                                                                        |
| سجل الرياضة                   | سجل جميع بيانات التمارين.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عداد الخطوات                  | احسب عدد خطواتك اليومية، ثم امسحها عند الساعة ١٢:٠٠ صباحاً، ثم اعرضها في التطبيق.                                                                                                                                                                                                                      |
| مراقبة النوم                  | فعل خاصية اكتشاف النوم لمراقبة جودة نومك أثناء النوم.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تذكير بالخمول                 | اضبط وقت الراحة، وسيهتز السوار عند انتهاء الوقت، وستعرض الواجهة تذكيراً.                                                                                                                                                                                                                               |
| معدل ضربات القلب              | ضع الساعة بالقرب من معصمك، وأفضل مكان لارتدائها هو أعلى عظمة المعصم. يمكن قياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي. المعدل الطبيعي للشخص العادي يتراوح بين ٦٠ و١٠٠ نبضة في الدقيقة.                                                                                                                       |
| ضغط الدم                      | ضع الساعة بالقرب من معصمك، وأفضل مكان لارتدائها هو عظمة المعصم فوق الذراع. يمكنك قياس ضغط الدم الآلي؛ ضغط الدم الانبساطي للبالغين: ٨٠-٦٠ (مللم زئبق)، ضغط الدم الانقباضي للبالغين: ١٢٠-١٠٠ (مللم زئبق).                                                                                                |
| مراقبة مستوى الأكسجين في الدم | تثبت الساعة بإحكام على المعصم، وأفضل وضع لارتدائها هو عظمة المعصم فوق الذراع. يمكن قياس نسبة الأكسجين في الدم الآلي. يتراوح المعدل الطبيعي لهذه القيمة عادةً بين ٩٥% و١٠٠%.                                                                                                                            |
| كاميرا بلوتوث                 | عندما يكون الهاتف غير مقفل، وعند فتح واجهة التطبيق، تدخل الساعة إلى كاميرا البلوتوث، وسيظهر الهاتف واجهة الكاميرا تلقائياً. هز الساعة للتقاط صورة، وسيلتقطها الهاتف ويحفظها؛ أو افتح التطبيق، وادخل إلى واجهة التحكم عن بُعد، وسيظهر الهاتف واجهة الكاميرا، ثم هز الساعة للتقاط الصور وفقاً للإعدادات. |
| موسيقى بلوتوث                 | تحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العثور على الهاتف             | عند توصيل الساعة بالهاتف المحمول، انقر على الساعة للعثور على الهاتف المحمول، واضغط مطولاً على أيقونة العدسة المكبرة، وسينر الهاتف المحمول.                                                                                                                                                             |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  الطقس                   | عرض درجة حرارة الطقس الحالية بالدرجات.                                                                                                                                           |
|  ساعة التوقيت          | بدء توقيت ساعة الإيقاف وإنهائه.                                                                                                                                                  |
|  جرس المنبه            | يمكنك ضبط منبه مخصص على التطبيق، وستهز الساعة لتذكيرك عند هذه النقطة.                                                                                                            |
|  الإعدادات             | يمكنك تفعيل الاهتزاز وإيقافه، وضبط مستوى الصوت.                                                                                                                                  |
|  النمط                 | يمكنك ضبط نمط واجهة المستخدم وتغييره.                                                                                                                                            |
|  حول                   | عرض رمز MAC التسلسلي، واسم البلوتوث، ورقم إصدار الجهاز.                                                                                                                          |
|  السطوع                | يمكن ضبط مستوى السطوع ووقت إيقاف الإضاءة الخلفية.                                                                                                                                |
|  رمز الاستجابة السريعة | يتم تنزيل رمز الاستجابة السريعة من تطبيق الهاتف.                                                                                                                                 |
|  إعادة الضبط           | اسمح لجهازك بإعادة الضبط ومسح البيانات، مثل عداد الخطوات والنوم، إلخ.                                                                                                            |
|  ساعة شاشة التنفس      | بعد تشغيل ساعة الشاشة، ستظهر الشاشة وتُطفأ الساعة.                                                                                                                               |
|  اللغة                 | بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك ضبط اللغة على التطبيق، ويمكن مزامنة اللغة مع الساعة بعد الضبط؛ أو تغيير لغة الساعة، حيث ستتم مزامنتها أيضًا مع التطبيق.                              |
|  اضغط على القرص        | قم بالدخول إلى وظيفة الاتصال الهاتفي في نهاية التطبيق، يمكنك عرض الاتصال الهاتفي المحلي والاتصال الهاتفي المحلي؛ يمكنك أيضًا دفع مراكز الاتصال الهاتفي DIY إلى الساعة.           |
|  القرص المحلي          | يمكنك أيضًا دفع أقراص "اصنعها بنفسك" ورؤسائل الأقراص إلى طرف الساعة. جزيرة لينغ دونغ: انقر على واجهة إعدادات الساعة لفتح مفتاح جزيرة لينغ دونغ، ثم غُد إلى القرص لعرض المعلومات. |
|  وضع السباق            | سباق                                                                                                                                                                             |
|  تغطية شاشة اليد       | انقر على واجهة إعدادات الساعة لتشغيل زر الشاشة العلوية، وستُطفأ الشاشة عند وضع غطاء اليد عليها.                                                                                  |

## احتياطات

١. هذه الساعة غير مناسبة للاستحمام والسباحة.
٢. يُرجى توصيل الساعة عند مزامنة البيانات.
٣. استخدم كابل الشحن المدمج للشحن.
٤. لا تُعرض الساعة لرطوبة عالية، أو درجات حرارة عالية جدًا، أو منخفضة جدًا لفترات طويلة.

١. تجنب خدش المستشعر، واحميه من التلف.
  ٢. يمكنك مسح سطح الساعة بقطعة قماش مبللة، واستخدام صابون لطيف وماء لإزالة الزيت أو الغبار.
  ٣. لا تُعرض الساعة لبيئة تحتوي على مواد كيميائية قوية، مثل البنزين، ومذيبات التنظيف، والبروبانول، والكحول، أو طارد الحشرات. ستؤدي المواد الكيميائية إلى إتلاف حكام الساعة ووسطح العلبة.
  ٤. تجنب تعرض ساعتك للصدمات القوية والحرارة الشديدة.
- هذا المنتج لا يدعم مقاومة الماء IP68، ولا يتحمل المطر، أو غسل اليدين، أو ملابس السباحة، أو الاستحمام بالماء الساخن، أو حمامات الساونا، وما إلى ذلك. لا يُمكن ارتداؤه في هذه الظروف، ولا يمنع بخار الماء.
- في حال تلف الساعة بسبب تسرب الماء نتيجة مخالفة التعليمات، لن تُقدم شركتنا ضمانًا مجانيًا.

## مشاكل شائعة

ألا يمكنك العثور على الساعة؟

١. الإجابة: نظرًا لعدم بحث الهاتف المحمول عن بث البلوتوث الخاص بالساعة، يُرجى التأكد من تشغيل الساعة وتفعيلها، وعدم اتصالها بهواتف محمولة أخرى. قُرَب الساعة من الهاتف المحمول وابحث مرة أخرى.
- إذا لم ينجح الأمر، فأوقف تشغيل البلوتوث في الهاتف المحمول ثم أعد تشغيله. هل اتصال البلوتوث يعمل دائمًا؟ هل ستبقى أي بيانات في حال إيقافه؟
٢. الإجابة: قبل مزامنة البيانات، ستبقى بيانات التمارين والنوم على الساعة. عند نجاح اتصال البلوتوث بين الهاتف المحمول والساعة، ستقوم الساعة تلقائيًا بتحميل البيانات إلى الهاتف المحمول، ولكن البيانات المخزنة بواسطة الساعة محدودة. يمكنها تخزين بيانات البلوتوث لمدة أسبوع تقريبًا. عند امتلاء المساحة، سيتم استبدال أقدم البيانات

تلقائيًا لإنشاء أحدث البيانات، لذا يُرجى مزامنة ساعتك مع هاتفك في الوقت المناسب.

**ملاحظة:** إذا كانت وظيفة تذكير المكالمات والرسائل النصية مفعلة، فيجب إبقاء البلوتوث متصلًا، وأن يدعم تذكير المنبه خطأ.

ماذا أفعل إذا تعذر شحن الساعة؟

### ٣. الإجابات:

- يرجى التأكد من صحة اتجاه حامل الشحن، وأن مشبك الشحن مُلامس جيدًا للساعة.

- عندما تكون طاقة الساعة أقل من ٣،٦ فولت، ستكون هناك فترة شحن مسبق للبطارية.

**ملاحظة:** ستدخل الساعة في حالة الشحن فورًا بعد توصيل الشاحن. في حال عدم وجود شاشة، ستحتاج إلى الشحن لمدة ٣-٥ دقائق لدخول حالة الشحن.

هل تُسبب الساعة ضررًا لجسم الإنسان عند ارتدائها لفترة طويلة؟

**٤. الإجابة:** إشعاع الجهاز أقل بكثير من معيار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، وهو ضئيل جدًا.

لن يُسبب ارتداء الساعة لفترات طويلة ضررًا إشعاعيًا لجسم الإنسان.

## المواصفات

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| رقم الموديل | GL-SWA٥٣            |
| مادة العلبة | معدن                |
| مادة الحزام | جلد صناعي           |
| البطارية    | ٢٠٠ مللي أمبير/ساعة |

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| الشاشة        | شاشة TFT IPS مقاس ٢٠,١ بوصة                                                      |
| الدقة         | ٢٤٠*٢٩٦                                                                          |
| السطوع        | ١٠٠٠ شمعة/م <sup>2</sup>                                                         |
| بلوتوث        | الإصدار ٣,٥                                                                      |
| سعة التخزين   | ذاكرة وصول عشوائي SRAM سعة ٦٤٠ كيلوبايت،<br>وذاكرة قراءة فقط ROM سعة ١٦ ميجابايت |
| نوع الشحن     | مغناطيسي                                                                         |
| مدة الشحن     | ٢-٣ ساعات                                                                        |
| مدة الاستخدام | ٣-٥ أيام                                                                         |
| مدة الاستعداد | ٥١ يومًا                                                                         |
| مقاوم للماء   | IP٦٥                                                                             |
| وزن المنتج    | ٤٩ جرامًا                                                                        |
| أبعاد المنتج  | ١٠,٣*٨,٣*٤٤,٤ مم                                                                 |

## التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجركم تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)