



Green Lion

ساعة ذكية Ultimate E1

SKU: GNULTMTSM41

Model No: GL-SW11E

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تحميل التطبيق
٤	الاستخدام الأولي
٤	ربط التطبيق
٥	تعليمات التشغيل
٦	وظائف الساعة
١٠	الاحتياطات
١١	الصيانة
١١	الأسئلة الشائعة
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

ساعة Green Lion Ultimate E1 الذكية مصممة لأولئك الذين يبحثون عن أحدث التقنيات في تصميم أنيق ومتين. بفضل هيكلها المصنوع من سبيكة الزنك، تجمع الساعة بين الأناقة والمتانة. تتميز بشاشة IPS واسعة بقياس 1.75 بوصة عرضًا واضحًا وحيويًا، بينما توفر وظيفة المكالمات عبر البلوتوث وتشغيل الإيماءات تجربة مستخدم سلسة. كما تحتوي على قدرات ذكية لتتبع الصحة لمراقبة لياقتك البدنية ورفاهيتك. مع تصنيف مقاومة الماء IP68، تم تصميم الساعة لتحمل الاستخدام اليومي والتحديات اليومية. تم تجهيز E1 Ultimate لتوفير الراحة مع مدة استعداد تصل إلى 10 أيام، مما يجعلها رفيقًا موثوقًا للاستخدام طوال اليوم. سواء كنت في الصالة الرياضية، في العمل، أو أثناء التنقل، فإن هذه الساعة الذكية تمثل المزيج المثالي بين الأسلوب والوظائف العملية.

المواصفات

سبيكة الزنك	مادة الهيكل
مقاس 1.75 بوصة IPS	الشاشة
٢٩٦ × ٢٤٠	الدقة
الإصدار ٥.٤	البلوتوث
٢٠٠ ملي أمبير	سعة البطارية

٢٥٦ كيلوبايت + ١٦ ميجابايت	+ الذاكرة العشوائية التخزين الداخلي
٥-٣ أيام	مدة التشغيل
١٤٠ ميجاهرتز	التردد
٣ ساعات	زمن الشحن
IP٦٥	مستوى مقاومة الماء
لاسلكي	طريقة الشحن
أندرويد ٥٠، أو أحدث، iOS ٩٠، أو أحدث	التوافق
٤١ غرام	وزن المنتج
١٠١،٣*٣٤،٧١*٤٠،٧٦ مم	أبعاد المنتج

تحميل التطبيق

١. يحتاج مستخدمو iOS إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل وتثبيت تطبيق "LaxasFit".

٢. يحتاج مستخدمو أندرويد إلى البحث عن "LaxasFit" في متجر Google Play لتنزيل وتثبيت التطبيق.

ملاحظة: التطبيق متوافق مع أندرويد ٥٠ وما فوق، و iOS ٩٠ وما فوق.



الاستخدام الاولي

١. يرجى شحن الجهاز أولاً قبل استخدامه.

٢. لشحن الساعة، قم بمحاذاة كوب الشحن المغناطيسي اللاسلكي مع منطقة الشفط المقابلة على ظهر الساعة. ستضيء قاعدة الشحن باللون الأخضر لتدل على المحاذاة الصحيحة.



ربط التطبيق

١. أثناء عملية تثبيت التطبيق، تأكد من منح جميع الأذونات. يجب أن يكون الهاتف متصلاً بالتطبيق عبر البلوتوث لتمكين جميع الوظائف.

٢. لربط التطبيق بالساعة، افتح التطبيق وقم بتمكين البلوتوث على هاتفك. ابحث عن "GL-SWII" واخترها لإقران الساعة. سيطلب منك التطبيق تأكيد الإشعارات، اضغط

على "Connect" لإتمام الإقران.

٣. مشاكل البلوتوث الشائعة: قد تكون اتصالات البلوتوث غير مستقرة بسبب اختلاف البروتوكولات بين ماركات الهواتف المختلفة. إذا فشل الاتصال، أوقف البلوتوث على الهاتف، أعد الاتصال، أو أعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع. إذا كانت الساعة مغلقة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ لإعادة تشغيلها.

٤. للتحقق من نجاح الاتصال بالبلوتوث: سيتحول رمز البلوتوث في الزاوية العلوية اليسرى من القائمة الرئيسية إلى اللون الأخضر للدلالة على نجاح الاتصال. يمكنك أيضًا النقر على أيقونة الساعة في التطبيق لتأكيد الاتصال.

٥. إذا تلقت الساعة مكالمة واردة، فلن تظهر إشعارات على تطبيق QQ أو WeChat. لتمكين الإشعارات، انتقل إلى قائمة الإعدادات، وافتح التطبيق المقابل، وفعل إعدادات الإشعارات.

تعليمات التشغيل



١. السحب للأعلى: التجميع الذكي

٢. زر الأعلى: اضغط ضغطة قصيرة للرجوع، ودور لتغيير الصفحات

٣. السحب لليمين: المكونات المختصرة

٤. زر الأسفل: للاستيقاظ، اضغط مطولاً لتشغيل/إيقاف التشغيل

٥. السحب للأعلى والأسفل: إشعارات الرسائل

٦. السحب لليساار: وظيفة تمرير بطاقات الصفحات

وظائف الساعة

واجهة الاستعداد

ادخل إلى واجهة الاستعداد.



لوحة الاتصال

قم بربط هاتفك المحمول عبر البلوتوث لإجراء المكالمات، ويمكنك الاتصال مباشرة من الساعة.



جهات الاتصال

بعد ربط الساعة بالتطبيق بنجاح، يمكنك إضافة جهات الاتصال. بمجرد إضافتها، ستتم مزامنة قائمة جهات الاتصال مع الساعة. اضغط على جهة الاتصال في الساعة لإجراء المكالمة.



ملاحظة: يجب أن تكون الساعة متصلة ببلوتوث الهاتف المحمول.

سجل المكالمات

يعرض سجل المكالمات من الساعة. اضغط على رقم الهاتف للاتصال.



الرسائل

يمكن عرض محتوى إشعارات الرسائل مثل QQ وWeChat وغيرها. (النظام iOS ١٢ وما فوق يقوم بحظر إشعارات الرسائل القصيرة تلقائياً).





النشاط البدني**ادخل وضع الرياضة (الجري، القفز بالحبل، ركوب الدراجة، تسلق الجبال). اضغط مرة أخرى لبدء تتبع البيانات في وضع الرياضة المحدد: وقت التمرين، المسافة، السرعات الحرارية المحروقة، وبيانات معدل ضربات القلب.



سجل الرياضة
يسجل جميع بيانات التمرين.



عداد الخطوات
يحسب عدد خطواتك اليومية ويقوم بمسح البيانات عند الساعة ٠٠:٠٠ صباحًا. يمكن عرض البيانات في التطبيق.



مراقبة النوم
قم بتفعيل اكتشاف النوم لمراقبة جودة نومك.



تذكير الجلوس
حدد وقت الجلوس الطويل. ستصدر الساعة اهتزازًا عند انتهاء الوقت، وستظهر تذكيرات على الشاشة.



معدل ضربات القلب
ارتد الساعة على معصمك، مع وضعها فوق عظم المعصم. يمكن قياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي. يتراوح المعدل الطبيعي للشخص العادي بين ٦٠ و١٠٠ ضربة في الدقيقة.



ضغط الدم
ارتد الساعة بالقرب من معصمك، ويفضل فوق عظم المعصم. يمكن قياس ضغط الدم في الوقت الفعلي. يجب أن يتراوح ضغط الدم الانبساطي للبالغين بين ٦٠ و٨٠ ملم زئبق، وضغط الدم الانقباضي بين ١٠٠ و١٢٠ ملم زئبق.

مراقبة مستوى الأوكسجين في الدم



يجب أن تكون الساعة مثبتة بإحكام على المعصم، ويفضل وضعها فوق عظم المعصم. تقيس الساعة مستويات الأوكسجين في الدم في الوقت الفعلي، والتي تتراوح عادة بين 95% و100%.

الكاميرا عبر البلوتوث



عند فتح الهاتف وفتح واجهة التطبيق، ستقوم الساعة تلقائيًا بتنشيط الكاميرا عبر البلوتوث. هز الساعة لالتقاط صورة، وسيقوم الهاتف بالالتقاط الصورة وتخزينها. بدلاً من ذلك، يمكن فتح التطبيق، واستخدام التحكم عن بُعد لصور السيلفي، وهز الساعة لالتقاط الصور.

الموسيقى عبر البلوتوث



تحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف باستخدام الساعة.

البحث عن الهاتف



عند اتصال الساعة بالهاتف، اضغط على خيار "Find the Phone" في الساعة. اضغط مع الاستمرار على أيقونة العدسة المكبرة، وسيبرن الهاتف.

الطقس



يعرض درجة حرارة الطقس الحالية.

المؤقت (ساعة الإيقاف)



ابدأ المؤقت لتوقيت أنشطتك.

منبه الساعة



قم بتعيين منبه مخصص عبر التطبيق، وستصدر الساعة اهتزازًا للتذكيرك في الوقت المحدد.



الإعدادات

ضبط إعدادات الاهتزاز والتحكم في مستوى الصوت.



الرد بالإيماءات

الرد على المكالمات الواردة باستخدام الإيماءة المحددة.



النمط

يمكنك ضبط وتغيير نمط واجهة المستخدم.



حول

يعرض رمز MAC التسلسلي، واسم البلوتوث، ورقم إصدار هذا الجهاز.



السطوع

يتيح لك ضبط مستوى السطوع وتعيين وقت إيقاف الإضاءة الخلفية.



رمز الاستجابة السريعة (QR)

يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة عبر تطبيق الهاتف المحمول.



إعادة ضبط

يعيد ضبط الجهاز ويمسح البيانات مثل عداد الخطوات وبيانات النوم.



ساعة الشاشة المتنفسية

عند تفعيل ساعة الشاشة، تظهر مؤقتًا ثم تنطفئ بعد فترة قصيرة.



اللغة

بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك تعيين اللغة مباشرة.

بعد ضبط اللغة في التطبيق، سيتم مزامنتها مع الساعة، أو يمكنك تغيير اللغة مباشرة على الساعة. وسيتم أيضًا مزامنة هذا التغيير مع التطبيق.

دائرة الاتصال



ادخل إلى وظيفة الاتصال في التطبيق لعرض الدوائر المخصصة والمحلية.

جزيرة لينغدونغ



انقر على واجهة إعدادات الساعة لتفعيل مفتاح جزيرة لينغدونغ، ثم عد إلى الدائرة لعرض المعلومات.

لعبة سباق الفيديو



انقر على واجهة إعدادات الساعة لتفعيل مفتاح الشاشة العلوية. ستعرض الساعة الشاشة تلقائيًا عند وضع اليد على الساعة.

تغطية شاشة اليد



انقر على واجهة إعدادات الساعة لتفعيل مفتاح تغطية شاشة اليد. ستقوم الساعة بتشغيل الشاشة عند وضع اليد فوقها.

الاحتياطات

١. لا يُنصح باستخدام الساعة أثناء الاستحمام أو السباحة.
٢. تأكد من أن الساعة متصلة بالتطبيق عند مزامنة البيانات.
٣. استخدم كابل الشحن المرفق لشحن الساعة.
٤. تجنب تعريض الساعة للرطوبة العالية أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جدًا لفترات طويلة.

١. تجنب خدش المستشعر لحمايته من التلف.
٢. حافظ على الساعة بعيدًا عن الزيت والغبار لتجنب الضرر.
٣. لا تعرض الساعة لبيئات تحتوي على مواد كيميائية قوية مثل البنزين، مواد التنظيف المذيبة، البروبانول، الكحول، أو مبيدات الحشرات، إذ يمكن أن تتلف هذه المواد ختم الساعة وسطحها.
٤. احمِ ساعتك من الصدمات القوية والتعرض لحرارة شديدة. هذا المنتج ليس مقاومًا للماء بمعيار IP68، ولا يدعم المطر، غسل اليدين، السباحة، الاستحمام الساخن، أو الساونا. لا يمكن ارتداؤه أثناء هذه الأنشطة ولا يمنع تسرب بخار الماء. في حال تلف الساعة نتيجة التعرض للماء من الاستخدام غير الصحيح، سيتم إلغاء الضمان.

الأسئلة الشائعة

١. لا يمكن العثور على الساعة؟
الجواب: قد لا يتمكن الهاتف المحمول من اكتشاف إشارة البلوتوث للساعة. يرجى التأكد من تشغيل الساعة وتفعيلها، وأنها غير متصلة بأي هواتف أخرى. قرب الساعة من الهاتف وحاول البحث مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل البلوتوث في الهاتف ثم أعد تشغيله.
 ٢. هل يكون اتصال البلوتوث دائمًا؟ هل ستكون هناك بيانات إذا تم إيقافه؟
الجواب: قبل مزامنة البيانات، ستبقى بيانات التمرين والنوم مخزنة على الساعة. عند نجاح اتصال البلوتوث بين الهاتف والساعة، ستقوم الساعة تلقائيًا برفع البيانات إلى الهاتف. ومع ذلك، فإن البيانات المخزنة على الساعة محدودة، ويمكنها الاحتفاظ ببيانات البلوتوث لحوالي أسبوع واحد فقط. بمجرد امتلاء المساحة، سيتم استبدال أقدم البيانات تلقائيًا لتوليد أحدث البيانات، لذا يُرجى مزامنة الساعة مع هاتفك بانتظام.
- ملاحظة:** إذا كانت وظائف تذكير المكالمات والرسائل مفعلة، يجب أن يظل البلوتوث متصلًا، بينما يدعم تذكير المنبه الاستخدام دون اتصال.

٣. ماذا أفعل إذا لم تتمكن الساعة من الشحن؟

أ. تأكد من اتجاه قاعدة الشحن وأن مشبك الشحن على اتصال جيد مع الساعة.

ب. إذا كانت طاقة الساعة أقل من ٦، فولت، فسيكون هناك تأخير في وقت شحن البطارية.

ملاحظة: ستدخل الساعة وضع الشحن فور توصيل الشاحن. إذا لم يظهر أي عرض على الشاشة، تحتاج إلى الشحن لمدة ٥-٣ دقائق لبدء حالة الشحن.

٤. هل ستسبب الساعة أي ضرر للجسم إذا تم ارتداؤها لفترة طويلة؟

الجواب: إشعاع الجهاز أقل بكثير من معيار FCC في الولايات المتحدة، ويعد ضئيلاً جداً. الاستخدام الطويل لن يسبب أي ضرر إشعاعي للجسم البشري.

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفصولة. من المهم فصل هذا النوع من النفايات لمعالجته وإعادة تدويره بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)